

安心の3年保証

(*) エリアイメージエンジンは1年

MODEL 1564A コードレス二次元コードリーダ

- ◆ 見通 約90m の長距離無線通信
- ◆ ベーススタンドと1:7接続が可能
- ◆ 通信エリア外で読取データをメモリするオートメモリ機能とバッファード (4MB) を搭載
- ◆ マルチバーコード読み取りや指定順序連結など強力なデータ編集機能を装備
- ◆ USB-HID/キーボード/BT-HID経由での漢字入力に対応
- ◆ SPP/HID7°プロファイルを搭載

iPhone/iPad/Windows

Android対応

全てのデバイスでの通信を保証するものではありません。
導入前に実機による十分な動作検証をお願いします。



型番	仕様
R 1564A-U	コードレス二次元リーダセット、027°レンズ CCD、USB I/F (*) (*)2
R 1564A-R	コードレス二次元リーダセット、027°レンズ CCD、RS232C I/F (*) (*)2
R 1564A-K	コードレス二次元リーダセット、027°レンズ CCD、キーボード I/F (*) (*)2
R 1564A	コードレス二次元リーダ単体、027°レンズ CCD、電池パック付
R 3610	専用Bluetooth USBドングル (*)2
R CHGR-1560	充電器パック単体充電器、充電器パック/ACアダプタ付
R RBATT-1560	専用リチウムイオン充電器パック

(*)1 本体、3-in-1ベーススタンド、充電器パック1個、インターフェイスケーブル、ACアダプタのセットです。
(*)2 USBキーボード (HID) 及びUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。
(**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのインストール位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。
RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

読取深度参考値

バーコードシンボル	1564A
NB=0.0762mm, CODE 39	6.9 ~ 10.7cm
NB=0.127mm, CODE 39	3.6 ~ 18.5cm
NB=0.191mm, CODE 39	0 ~ 25.1cm
NB=0.330mm, UPCA	4 ~ 30.5cm
NB=0.508mm, CODE 39	0 ~ 50cm
NB=0.127mm, PDF417	2.8 ~ 4.5cm
NB=0.170mm, PDF417	4.8 ~ 17.5cm
NB=0.254mm, PDF417	0 ~ 22.9cm
NB=0.381mm, PDF417	0 ~ 29.7cm

3656 3-in-1 ベーススタンド



デスクトップ設置



壁掛設置



オートセンサスタンド

項目	仕様
入力電圧	専用リチウムイオン充電器パック (3.7V, 800mAh)
動作時間	約 26 時間 (*)1
無線部	対応規格 Bluetooth Ver.4.0+EDR 出力クラス クラス 2 通信距離 見通 約 90m (w/ベーススタンド) (*)2 7°プロファイル SPP, HID
光学仕様	読取方式 CCDエリアセンサ 読取画素数 752 x 480 ピクセル 光源 625 +/-5 nm (赤色 LED) 分解能 1D=0.0762mm, 2D=0.127mm 最小 PCS 30% フルレート 60 フレーム/秒 読取角度 ピッチ +/-60°, スキュー +/-60°
読取幅	バーコードの解像度・品質に依存
読取深度	読取深度参考値を参照
動作温度	0°C ~ +50°C
保管温度	-20°C ~ +60°C
周囲湿度	10% ~ 90% 結露無し
耐落下	コンクリート面に高さ 1.2m から自然落下して動作に支障なし(複数回)
重量	約 185g (電池含む)
読取コード	2次元コード QR, マイクロQR, PDF417, MicroPDF, データマトリクス, マキシコード, EAN,UCC コンボジット, Aztech, 日本郵便コード(加スタマバーコード), 他 1Dバーコード JAN/EAN/UPC, コード 39, コダバール(NW7), デイスクリート 25, コード 128, コード 93, GS1-Databar, インタリブド 25, IATA, MSI/Plessey, 他
耐静電気	+/-8KV 接触, +/-15KV 気中
保護構造	IP30
適合規格	BSMI, CE, RCM, FCC, IC, KC, NCC, SRMC, TELEC RoHS, REACH, WEEE, ErP

3656H ベーススタンド

電源	専用 AC アダプタ(DC5V)
スキャ接続	最大 7 台まで接続可能
インターフェイス	USB キーボード、USB バーチャル COM, RS232C, キーボード
充電時間	約 5 時間 セルフチャージ USBポートから十分な容量の電力供給が行える場合に限り、AC アダプタを接続しなくても充電を行うことができます。

(*)1 5秒に1回スキャンした場合の実測値です。周囲環境や運用状況により異なりますので、目安としてください。

(*)2 電波の特性上、周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。弊社では、事前に実機によるテストをお勧めしております。

弊社まで FAX ください、 FAX to

件名： 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

貸出申込書			
製品名			数量
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書			
製品名		数量	単価
見積期限			

注文書			
製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード* I/F
☐ USB バッチャル COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ*	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ*
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メーカー/型番)	

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 ()			

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.0.1 July.,2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

U R L : www.e-welcom.com 神
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL.03-5295-7250(代) FAX.03-5295-7252

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental Management System：環境マネジメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html>